

```

#!/bin/bash

#dateで 時刻データを得て 表示(毎秒更新)そして ボタン#4押しで抜ける
# 画面クリアやめ 上書きに フリッカレスにした
# カーソル点滅待ちの位置 右下隅になった
# 2005/3/23 By さえき
p=$1
if [ $# -lt 2 ]; then
p="j_p main_menu_"
fi
# echo "#0:$#*1:$1*2:$2*3:$3*4:" >> _p_history #test
printf "#0" > /dev/ttyS1 # clr
while ;;do
printf "#1#00" > /dev/ttyS1 # pos(0,0)
printf "#(date +%B %e %Y#r (%a)#r %H:%M:%S#r OK)" > /dev/ttyS1
# February 25 2005
# (
# 16:15:30
# OK
printf "#20" > /dev/ttyS1 #for test LED on
s=$(date +%S")
sleep 3e-1
while [ $(date +%S") == $s ];do
case "$(/onebyone_S1)" in #ボタン状態 拾う
"G" ) break 2 ;; #button 4 抜ける
" " ) continue ;; #通信 断? ループ持続でいいかな? カウントしbreakすべきだな
*) continue ;; #ボタン押しなし ループ
esac
done
printf "#21" > /dev/ttyS1 #for test LED off
done
pp=$(./$p $2)
echo "$pp"
exit

```